



## EIGENSCHAFTEN:

- Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures
- "Teilen"-Funktion für schnelles Versenden von Messergebnissen
- Neigungssensor für Nivellierungen und Winkelmessungen
- Schutzklasse IP65
- 4-zeilig beleuchtetes Farb-Display
- Kamerafunktion (2- und 4-fach Zoom) für erleichterte Zielpunktorientierung

## ANWENDUNGEN:

- Längenmessung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Min- / Max Messung
- Dauermessung
- Indirekte Messung 3 Punkt
- Indirekte Messung 2 Punkt
- Addition / Subtraktion
- Messwertspeicher
- Neigungssensor
- Indirekte Messung via Winkel
- Indirekte Distanzmessung
- Automatische Distanzmessung
- Dreiecksflächenmessung
- Kreisflächenmessung

## METRON 80 BTC

### Modell

METRON 80 BTC

### Technische Details:

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung        | Laser-Entfernungsmesser                  |
| Dimension                 | 115 x 49 x 26 mm                         |
| Messtoleranz              | ±1.50 mm                                 |
| Betriebstemperatur        | 0 °C bis +40 °C                          |
| Stativ-Aufnahme           | 1/4"                                     |
| Schutzklasse              | IP65                                     |
| Stromversorgung           | 3 x 1.2 V (AAA) Ni-Mh Akku (3 x 850 mAh) |
| Betriebsdauer (bei 20 °C) | 5000 Messungen                           |
| Laserklasse               | 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10              |
| Ausgangsleistung          | < 1.0 mW                                 |
| Wellenlänge               | 630 - 670 nm                             |
| Lagertemperatur           | -20 °C bis +60 °C                        |
| Einsatzbereich            | 0.05 - 80 m                              |

### Inkludiertes Zubehör:

- Handschlaufe METRON
- Gürteltasche METRON 80 BTC
- 3 x 1.2 V (AAA) Ni-Mh Akku (3 x 850 mAh)
- Lade-Datenkabel METRON 80 BTC



- Zylindervolumenmessung
- Absteckmessung
- Kamera
- Zeitschaltuhr